

## Kit connesso, Smart Luce, sistema Radio Power

1054/5

### Specifiche di prodotto:

- YOKIS HUB
- Alimentazione: Adattatore di alimentazione 230 Vca - 50 Hz / 9 Vcc (in dotazione)
- Potenza assorbita: 1,4W max
- Protezione: IP40 (senza antenna)
- Portata: 250m in campo visivo libero e privo di ostacoli. Riduzione della portata in presenza di elementi metallici, attraversamento di muri o paratie.
- Peso: 70 g (senza adattatore di alimentazione)
- Dimensioni (LxHxP): 60 x 86 x 27 mm
- MTR2000ERP
- Tensione di rete 230 V~ ( $\pm 15\%$ ) - 50 Hz
- Potenza: su carico resistivo 10 A - 250 VAC, max. 2500 VA; altri carichi 10 A - 30 VDC max 300W
- Consumo
- Temp. ambiente - 20 °C + 60 °C
- Livello sonoro
- Umidità relativa da 0 a 70%
- Portata: nella stessa stanza
- Frequenza: 2,4 GHz
- Trasmissione: Bidirezionale con led di notifica sul trasmettitore (Se il led non lampeggia non si tratta di un malfunzionamento delle pile, ma significa che la trasmissione radio non è riuscita) Mantiene i dati in caso di assenza tensione di rete.
- Dimensioni 48 x 33 x 22.5 mm
- MTV500ERP
- Tensione di rete: 230V ~ (+10% - 15%) - 50Hz
- Potenza: min. 5VA max. 500VA (300VA in scatole stagne)
- Corrente massima: 1,3A / 2,2A scatole stagne: 1,3A /300VA altre scatole: 2,2A /500VA
- Temperatura ambiente: -20°C + 40°C
- Umidità relativa: da 0 a 90%
- Dimensioni (LxHxP): 37 x 46(+25) x 12 mm



**460,22 Euro (IVA esclusa)**

Validità listino dal 01/09/2024

## Descrizione

Kit connesso radio Smart Luce per il controllo di luci e attuazioni: permette di controllare 2 attuazioni ON/OFF e 2 attuazione in dimmerazione, tramite comandi radio YOKIS e pulsanti filari, e di connettere l'impianto al Cloud Yokis al fine di poter gestire le funzioni tramite app Yokis YnO, sia in

locale che da remoto, assistenti vocali, Alexa e google assistant, e la definizione di scenari, manuali oppure automatici.

Ideale come kit connesso base per il controllo delle luci di una stanza oppure come ampliamento di una installazione esistente non connessa.

Il kit è composto da:

- n. 2 cod. 5454462 - Modulo relè elettronico passo passo temporizzabile, 2000W, sistema Radio Power, ad incasso, con neutro
- n. 2 cod. 5454457 - Modulo dimmer elettronico temporizzabile, 500W, sistema Radio Power, ad incasso, con neutro
- n. 1 cod. 5454495 - Gateway IP/radio YOKIS HUB, sistema Radio Power, per gestire l'impianto Yokis in locale e da remoto tramite app YnO

## Dati logistici

- Quantità imballo singolo: **1**
- EAN singolo: **8021156066216**
- Base: **126 mm**
- Altezza: **105 mm**
- Profondità: **140 mm**