

Kit controllo accessi Easy Door Controller con mini lettore di prossimità Mifare, Bus 2 fili

1088/301

Specifiche di prodotto:

- Centrale controllo accessi cod. 1088/1
- Alimentazione: 12-30Vcc @ 12-24Vac
- Dimensione (L x H x P): 70 x 16 x 60 mm
- N. utenti: 1500 (Modalità locale) 2000 (Modalità Virtual Network)
- N. varchi: 1
- N. Lettori di prossimità: 1
- Dimensione Lettore di prossimità: (L x H x P): 90 x 47 x 23mm
- Distanza Centrale - Lettore: 100m
- Led stato impianto
- n. Log eventi: 20.000 (solo in modalità "Virtual Network")
- n. Varchi gestiti in modalità "Virtual Network":50 (un Easy Door Control per varco)



569,05 Euro (IVA esclusa)

Validità listino dal 01/09/2024

Descrizione

Il kit consente la gestione di un varco con l'utilizzo di un tag Mifare Plus. Gestione fino a 1500 utenti in modalità locale. Configurando la centrale del kit in modalità "Virtual Network" è possibile gestire fino a 50 varchi e 2000 utenti senza dover collegare alcun cavo tra le centrali. Per la modalità "Virtual Network" occorre prevedere un Encoder 1088/200 collegato al proprio PC per programmare le chiavi di prossimità. Possibilità di avere il Log eventi esclusivamente in modalità "Virtual Network".

Il kit è composto da:

- n. 1 cod. 1088/1 - Centrale controllo accessi un varco, Easy Door Controller, sistema Bus
- n. 1 cod. 1088/41 - Mini Lettore chiave prossimità Mifare Plus con interfaccia Bluetooth, Easy Door controller, Transit+, Bus 2 fili
- n. 1 cod. 1188/53 - Set 10 chiavi di prossimità Mifare Plus

Dati logistici

- Quantità imballo singolo: **1**
- EAN singolo: **8021156075881**
- Base: **170 mm**
- Altezza: **87 mm**
- Profondità: **115 mm**